

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/hytera-radio-dmr-analog-bp565-vhf-136-174-mhz-1500-mah-bt-v-5-0-ip54-p-16469.html>



HYTERA Radio DMR+analog BP565, VHF 136-174 MHz, 1500 mAh, BT V 5.0, IP54

Cena brutto	1 146,34 zł
Cena netto	931,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 1 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-001089
Kod producenta	BP565 BT V1
Kod EAN	5906110990468

Opis produktu

HYTERA Radio DMR+analog BP565, VHF 136-174 MHz, 1500 mAh, BT V 5.0, IP54

Model: BP565 BT V1

Cyfra i analog w jednym urządzeniu

Hytera BP565 to profesjonalny radiotelefon nasobny pracujący zarówno w cyfrowym standardzie DMR, jak i w trybie analogowym. Dysponuje pojemnością 128 kanałów w każdym z trybów, więc jedno urządzenie obsługuje istniejący system analogowy i pozostanie w pełni gotowe na przejście na łączność cyfrową. Migracja nie wymaga wymiany sprzętu - wystarczy przekonfigurowanie kanałów, a firma może prowadzić ją stopniowo, we własnym tempie.

Kolorowy wyświetlacz i pełna klawiatura

Model wyposażono w 1,77-calowy wyświetlacz oraz wygodnie umieszczony przycisk nadawania. Użytkownik widzi numer i nazwę kanału, poziom naładowania akumulatora oraz odbierane wiadomości tekstowe, a obsługa menu nie wymaga uczenia się kombinacji przycisków na pamięć. To istotna różnica wobec prostszych modeli bez ekranu, szczególnie tam, gdzie personel rotuje między zmianami.

Funkcje, które zwykle są często spotykane w wyższych klasach sprzętu

BP565 oferuje w standardzie zestaw funkcji zarezerwowanych zwykle dla wyższych klas sprzętu: przerwanie priorytetowe pozwalające dyspozytorowi wejść w trwającą rozmowę, podstawowe szyfrowanie transmisji, wiadomości tekstowe oraz roaming między obszarami zasięgu. Do tego dochodzi elastyczne definiowanie grup rozmównych - łączność da się dopasować do rzeczywistej struktury zespołu, a nie odwrotnie.

Bluetooth 5.0 bez kabli

Moduł Bluetooth w wersji 5.0 (BLE + EDR) umożliwia współpracę z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi i mikrofonogłośnikami. Pracownik zyskuje pełną swobodę ruchu, a z ubrania znika kolejny przewód, który mógłby się zaczepić o wyposażenie czy elementy otoczenia. To rozwiązanie szczególnie cenione w obsłudze wydarzeń, hotelarstwie i logistyce.

Dwanaście godzin na jednym ładowaniu

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1500 mAh zapewnia około 12 godzin pracy przy standardowym cyklu 5-5-90 - z zapasem na pełną zmianę roboczą. Dla zespołów pracujących dłużej producent przewidział opcjonalny akumulator 2200 mAh, wydłużający czas pracy do około 16 godzin. Urządzenie zasilane jest napięciem znamionowym 7,4 V.

Odporność potwierdzona normami

Obudowę wykonano w klasie szczelności IP54 oraz zgodnie z wymaganiami normy MIL-STD-810 G. Zakres temperatur pracy sięga od -30°C do 60°C, a przechowywania od -40°C do 85°C. Konstrukcję zabezpieczono również przed wyładowaniami elektrostatycznymi na poziomie 4 według IEC 61000-4-2 - do ± 8 kV przy kontakcie i ± 15 kV w powietrzu, co ma realne znaczenie przy pracy w suchym, zapyłonym środowisku.

Profesjonalna komunikacja głosowa

MPN: BP565 BT V1 **EAN:** 5906110990468

Dane techniczne

- Głębokość (mm): 29.5 mm
- Pojemność baterii: 1500 mAh
- Szerokość (mm): 55 mm
- Typ Urządzenia: Portable Radio Set
- Waga nominalna: 0.23 kg
- Wysokość (mm): 115 mm
- product type: Radio - Urządzenia mobilne
- product product type: Radio - Urządzenia mobilne
- depth mm raw: 29.5 mm
- width mm raw: 55 mm
- height mm raw: 115 mm
- net weight kg raw: 0.23 kg
- gross weight kg raw: 1 kg